Infoblatt Elektrozähler

Legende:

A	Hauptgerät	●	
		zwingend	optional

Infos:

Artikelliste

6.330.114 Energy Meter EM420 LLRR Direktmessung
 6.330.14 Energy Meter EM420 LLRR Wandlermessung

Stromwandler: Energieflussrichtung von K-P1 zu L-P2. Für den Einbau der Stromwandler ist ein Klemmblock mit Trennklemmen zu empfehlen!

Technische Daten:

Direktanschluss bis 63 A, über Wandler bis 1000 A
 Hutschienenkonform 4 TE
 Integrierter Webserver
 2 LAN-Schnittstellen (10/100 Mbit)
 2 RS485-Schnittstellen (halbduplex, max. 115200 Baud)
 Bemessungsspannung 230/400 V AC
 Betriebsspannung 230 V ± 10%
 Frequenz 50/60 Hz ± 5%
 Grenzstrom 63 A
 Anschlussquerschnitt 10-25 mm² / Mechanisch: 1,5-25 mm²
 Umgebungstemperatur in Betrieb -25 °C,+45 °C
 Schutzklasse II
 Schutzart IP2x
 Produktnormen EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61010-2-201

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac	Elektrozähler Infoblatt	gsu	10.09.2021
			NeoVac ATA AG Elchaustrasse 1 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.: Z4-100921A00-D	A
			Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99			