

Foglio informazioni Contatori elettrici

Leggenda:

A	Apparecchio	●	
		obbligatoria	opzionale

Informazioni:

Elenco articoli

- 6.330.114 Energy Meter EM420LLRR
 6.330.14 Energy Meter EM420LLRR misura del trasduttore

Trasformatore di corrente: direzione del flusso di energia da K-P1 a L-P2. Per l'installazione dei trasformatori di corrente si raccomanda una morsettiera con terminali di scollegamento!

Dati tecnici

Collegamento diretto fino a 63 A, tramite trasformatore fino a 1000 A
 Binario superiore conforme a 4 TE
 Server web integrato
 2 interfacce LAN (10/100 Mbit)
 2 interfacce RS485 (half-duplex, max. 115200 baud)
 Tensione nominale 230/400 V AC
 Tensione di funzionamento 230 V $\pm$ 10%
 Frequenza 50/60 Hz $\pm$ 5%
 Corrente limite 63 A
 Sezione di connessione 10-25 mm² / Meccanico: 1,5-25 mm².
 Temperatura ambiente in funzione -25 °C...+45 °C
 Classe di protezione II
 Classe di protezione IP2x
 Norme di prodotto EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61010-2-201

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
					gsu	10.09.2021
					Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-100921A00-I	

NeoVac

NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50
 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99
 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch

Elektrozähler Infoblatt